

# Konfiguration och användning av åtgärdsknappar i Net2

## Översikt

Åtgärdsknappar gör det möjligt för bildskärmsanvändare att utlösa reläerna på Net2kontrollenheter. Dessa kan användas för att slå på enheter, t ex ljud eller lampor, under en bestämd tidsperiod.

För att kunna använda åtgärdsknappar måste all Entry-hårdvara ha mjukvaruversion 2.20 eller senare och ditt Net2-åtkomstkontrollsystem måste uppdateras till version 6.00 eller senare.



# Åtgärdsknappar

Åtgärdsknappar kan ställas in i Net2 Entrys konfigurationsverktyg. Knapparna kan användas för att utlösa reläerna på kontrollenheter så att de aktiveras i ett visst antal sekunder. Varje Premium Monitor eller Audio Monitor kan ha upp till 2 konfigurerade åtgärdsknappar åt gången.

För att ställa in en åtgärdsknapp, öppna Net2 Entrys konfigurationsverktyg, välj bildskärmen och öppna fliken **'Åtkomstknappar'.** Här kan var och en av de två knapparna konfigureras.

Ionitor Settings - Conc	ierge	
nformation Network Sound Opera	tion Permissions Concierge Action buttons	
Action button 1		
Name	Action 1	$\bigcirc$
Panel	0	~ <b>(</b>
Output	Relay 1 🗸	0
Time (seconds)	7	0
Reset Action button 1	Reset	0
Action button 2		
Name	Action 2	
Panel	0	~ 🕐
Output	Relay 2 🗸	
Time (seconds)	7	
Reset Action button 2	Reset	0

Ange ett namn på åtgärdsknapparna. Vi rekommenderar att de namnges på lämpligt sätt för den enhet som de ska utlösa. Detta namn kommer att visas i Premium-monitorns fönster.



#### OBS: Det finns en gräns på 12 tecken

För att utlösa kontrollenheters reläer måste du välja panelen som är ansluten till enheten i fråga. Du kan antingen manuellt ange serienumret på panelen eller välja panelen från rullgardinsmenyn.

Den önskade utgången kan då väljas på Net2-kontrollenheten. Tillgängliga alternativ är Relä 1, 2 eller larmutgången.

Välj till sist hur länge reläet ska utlösas. Det kan vara så kort som 1 sekund eller upp till 3600 sekunder (1 timme).

Åtgärdsknappar kan nollställas via Entrys konfigurationsverktyg. När åtgärdsknappar nollställs återgår de till förvald konfiguration. För att nollställa åtgärdsknappar på ett snabbt sätt måste Entry-systemet använda version 2.24 eller högre.

#### Ljudmonitor

Åtgärdsknapp 1 och 2 på ljudmonitorn är o- och oo-knapparna som visas i bilden nedan.



#### Standard- & Premium-monitor

Åtgärdsknapparna finns under 'åtgärder' i standard- och premium-monitorn.





När åtgärdsknapparna har konfigureras går det att utlösa endera åtgärdsknapp medan samtal pågår, antingen på Standard- eller Premium-monitorn.



# Utlösare och åtgärder i Net2

Om ett Entry-system används som del av ett större Net2-system kan åtgärdsknapparna på monitorer användas som utlösare inom Net2.

För mer information om hur man konfigurerar utlösare och åtgärder i Net2, se: Paxton.info/507

För att konfigurera utlösare och åtgärder med Entry-åtgärdsknapparna, logga först in på Net2programvaran och välj **'Utlösare och åtgärder'** från trädvyn. Klicka på **'Lägg til'** och välj sedan **'När en händelse inträffar i Net2 Entry-systemet'** i rullgardinsmenyn.

Triggers and Action	15	×
	Welcome to Net2 Triggers and Actions	
	Choose the type of event, which will cause this rule to be run	
	I	~
	When a user is granted access through a door	
	When a user is denied access through a door	
	When a token is presented to a door	
	Upon double presentation or a valid token	
	When the intruder alarm is armed	
	When the intruder alarm is disarmed	
	When an exit button is pressed	
	When the door bell button is pressed	
	When an input on an IO board is pressed	
	When an input on an IO board is released	
	When a system setting is changed	
	When an access control unit goes offline	
	When an access control unit goes online	
	When an IO board goes online	
	When the fire alarm goes off	
	When a local alarm occurs at a control unit	
	When a timezone becomes active	
	When a timezone becomes inactive	
	When a low battery status is reported	
	When a critical battery status is reported	
	When a keypad is reported as hacked	
	At a specific time	
	Hun immediately	
	when an event occurs on the wetz Entry system	

Klicka på **'Nästa'**, därefter kan du välja vilken utlösare från Entry-systemet du vill använda. Här kan du välja **'När någon klickar på åtgärdsknapp 1'** eller **'När någon klickar på åtgärdsknapp 2'**. 3

🞬 Triggers and Actions		×
	When an event occurs on the Net2 Entry system	
	Select a range of trigger events    When a call is answered and the door is unlocked   When a call is answered and the door is not unlocked   When a call is made but not answered   When a user views a panel without being called   When a user views the panel and the door is unlocked   When a call is made   When soft key button 1 is pressed   When soft key button 2 is pressed	
	Cancel < Back Next > Finish	1

OBS: När utlösaren **'När åtgärdsknapp 1/2 används'** måste motsvarande åtgärdsknapp konfigureras på den monitor som används, annars kommer Net2 inte att köra regeln.

Härifrån går det att följa guiden till nästa fönster för att konfigurera eventuella ytterligare parametrar (dörrnamn, tidszoner etc) som ytterligare definierar just den utlösningshändelsen.

Guiden kommer sedan att be om den/de åtgärd(er) som ska utföras när utlösaren aktiveras. Dessa alternativ beskrivs i följande avsnitt.

Slutligen måste du ge rollen ett beskrivande namn och klicka på 'Slutför' för att spara.

OBS: Utlösare och åtgärder som används för åtgärdsknapp 1 eller 2 kommer att aktiveras när någon av monitorns åtgärdsknappar 1 eller 2 aktiveras. Eventuella regler som konfigurerats för denna utlösare kommer att gälla för alla monitorer på en viss plats och kan inte konfigureras på något annat sätt för enskilda monitorer.

### Felsökning

Om en av åtgärdsknapparna inte fungerar som det är tänkt går det att använda informationen nedan. Där beskrivs några vanliga problem och tänkbara lösningar.

Problem	Rekommendation
Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna utlöses inte.	Panelserienumret som angetts i <b>'Åtgärdsknappar'</b> i monitorn i Net2 Entrys konfigurationsverktyg är felaktigt.
Om du använder en Premium- eller stanrdamonitor visas meddelandet <b>'Åtgärd</b> misslyckades, enheten hittades inte' på enheten.	Om du byter till ett giltigt serienummer kommer problemet att vara löst.

# Entry APN-1188-SE

Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna	Antingen är det kontrollenhetsserienummer
utlöses inte.	som angetts under <b>'Drift'</b> i panelen i Net2
Om du använder en Premium- eller	Entrys konfigurationsverktyg felaktigt eller så är
standardmonitor visas meddelandet <b>'Åtgärd</b>	kontrollenheten urkopplad.
misslyckad, kontrollenhet ej ansluten' på	Om du byter till ett giltigt serienummer kommer
enheten.	problemet att vara löst.
Jag använder åtgärdsknapparna men reläerna	Kontrollenheten använder en äldre version av Net2
utlöses inte.	som inte är kompatibel med åtgärdsknapparna.
Om du använder en Premium-eller standardmonitor visas meddelandet <b>'Åtgärd</b> skickad till enhet' på enheten.	Du måste uppdatera ditt Net2-system till version 6 eller senare.

