

Ins-30036-D Schlüsselanhänger für Switch2



Eine neue Anlage in Betrieb nehmen



1. Gruppen-Startkarte des Sets entnehmen.
2. Gruppen-Startkarte am Leser anwenden.
3. Es ertönen akustische Signale und die LEDs leuchten permanent.
4. ALLE KARTEN DES SETS SIND NUN GÜLTIG.
- Startkarte wieder in die Mappe stecken.

Ein weiteres Karten-Set einer bestehenden Anlage hinzufügen

Folgende Schritte für das Einlesen eines weiteren Karten-Sets beachten: Erst Startkarte des existierenden Sets am Leser anwenden - dann Startkarte des neuen Sets anwenden.

Schlüsselanhänger ausgeben



Schlüsselanhänger - an Benutzer ausgeben

Die Schlüsselanhänger mit der zugehörigen Delete-Karte befinden sich jeweils in einer Plastikhülle. Diese Kartenmappe dient zur Aufbewahrung der Delete-Karten, nachdem die Schlüsselanhänger ausgegeben wurden.

Jede Benutzer-Karte hat seine zugehörige Delete-Karte.
BENUTZER-KARTEN UND DELETE-KARTEN NICHT MISCHEN!

Delete-Karte - Namen des Benutzer auf dieser Karte notieren

Einen Benutzer sperren



Delete-Karte aus Kartenmappe entnehmen und am Leser oder an den Lesern anwenden.

Der Schlüsselanhänger des Benutzers ist nun gesperrt.

ACHTUNG: Immer nur eine Karte aus der Mappe entnehmen, damit die Zugehörigkeit der Delete-Karte erhalten bleibt. Nicht vermischen !!

Handsfree-Karten und -Schlüsselanhänger wurden getestet, um eine realistische Darstellung der Lesebereiche zu erhalten, die Benutzer erwarten können, wenn sie verschiedene Umgebungsfaktoren berücksichtigen.

Ergebnisse werden nur in Metern angezeigt.

P-Serie Leser	Handsfree Schlüsselanhänger			Handsfree Keycard			Tastens- steuerung: Handsfree Keycard
	Am Schlüssel- band	In der Hosen- tasche	In der Tasche mit Mobiltelefon	Am Schlüssel- band	In der Hosen- tasche	In der Tasche mit Mobiltelefon	
P38	0.20	0.10	0.00	0.40	0.30	0.00	20-25
P50	0.30	0.20	0.15	0.50	0.40	0.30	20-25
P75	0.50	0.30	0.30	0.80	0.50	0.40	20-25
P200	1.30	0.80	0.40	1.80	1.00	0.50	20-25
P200M	1.30	0.80	0.40	1.80	1.00	0.50	20-25
Longrange- Leser	5.00	3.00	2.00	5.00	1.50	1.00	20-25

Paxton Access Ltd erklärt, daß diese Anlage den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Anlage ist zur Verwendung in allen EG- und EFTA-Mitgliedsstaaten bestimmt.
<http://paxton.info/4867>

Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <http://paxton.info/3910>

Konformitätsbescheinigung: <http://paxton.info/596>