

## Ins-30036-F Lot de badges porte clés Mains Libres pour Switch2



### Initialisation d'un nouveau système



1. Prendre la carte d'enrôlement du nouveau lot de badge utilisateur
2. Présenter la carte d'enrôlement au lecteur.
3. Le lecteur émettra un bip sonore et les diodes s'allumeront.
4. TOUS LES BADGES SONT VALIDES. Remettez la carte d'enrôlement dans le classeur.

### Ajout d'un lot de badge sur un système existant

Si un lot de badge doit être rajouté à un système la carte d'enrôlement d'un lot de badges existant doit être présentée, suivi par la carte d'enrôlement du nouveau lot.

### Emission des badges



**Badge - Donner à l'utilisateur**

Les badges sont fournis avec des films en plastique afin de garder chaque badge avec son badge fantôme. Le classeur est fourni pour stocker les cartes fantômes une fois les badges distribués.

Chaque badge et son badge fantôme font une paire.  
**NE PAS MELANGER LES PAIRES.**

**Badge fantôme - Ecrivez le nom de l'utilisateur sur cette carte**

### Interdire un utilisateur



Prenez la carte fantôme du classeur et présentez-la à chaque lecteur sur votre site.

Le badge utilisateur est maintenant interdit.

Attention: Ne sortez pas plus d'un badge et/ou badge fantôme du classeur en même temps sans avoir mis le nom dessus auparavant. La sécurité et l'administration de votre système sera sérieusement compromise si des badges non marqués se mélangent.

Les Cartes et porte-clés mains libres ont été testés pour donner une représentation réaliste des portées auquel s'attendre en prenant en compte plusieurs facteurs environnementales.

<b>Resultats en metres uniquement</b>							
Lecteur Série P	Porte-clé mains libres			Carte mains libres			Contrôle par bouton : Carte mains libres
	Sur un tour de cou	Dans la poche	Dans un poche avec un téléphone	Sur un tour de cou	Dans la poche	Dans un poche avec un téléphone	
P38	0.20	0.10	0.00	0.40	0.30	0.00	20-25
P50	0.30	0.20	0.15	0.50	0.40	0.30	20-25
P75	0.50	0.30	0.30	0.80	0.50	0.40	20-25
P200	1.30	0.80	0.40	1.80	1.00	0.50	20-25
P200M	1.30	0.80	0.40	1.80	1.00	0.50	20-25
Lecteur long distance	5.00	3.00	2.00	5.00	1.50	1.00	20-25

Paxton Access Ltd déclare que ce produit est en conformité aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU. <http://paxton.info/4867>

La déclaration de conformité est disponible dans sa totalité ici: <http://paxton.info/3910>

Pour nous contacter, visitez <http://paxton.info/596>