

Configuration Wiegand 26 bit avec code site

Vue d'ensemble

Beaucoup de systèmes de contrôle d'accès utilisent un format Wiegand pour leurs badges. Le plus commun est un format 26 bit qui contient un numéro d'utilisateur de 16 bit et un code site de 8 bit.

Net2 a deux formats fixes pour les cartes 26 bit. Un (Wiegand 26 bit) mélange le code site et utilisateur en un seul numéro hybride à 8 chiffres. Ceci est facile à régler mais le numéro n'a pas de lien avec le numéro qui peut être imprimé sur le badge ce qui peut être inacceptable pour le client s'il veut enrôler un utilisateur en utilisant le numéro de badge.

Le deuxième format (26 bit avec code site) permet

de rentrer le code site directement dans le réglage lecteur sur l'écran des portes. Net2 vérifiera alors ce code site avant de vérifier le numéro de badge. Ce dernier doit être le même que sur le badge. Cette fonction nécessite V4.21 ou ultérieur.

Les autres formats peuvent être spécifiés en utilisant un format Wiegand personnalisé qui est réglé dans l'outil de configuration Net2. Pour plus d'informations, consulter: [AN1010-F Configuration Wiegand personnalisée](#) < <http://paxton.info/166> >



Réglages logiciel

Pour combiner les codes site et utilisateur comme un hybride de 8 chiffres, utiliser le réglage 'Lecteur Wiegand' et le type de données de badges 'Wiegand 26 bits'.

Si vous connaissez le code site utilisé sur les badges, utiliser le réglage 'Wiegand 26 bit avec code site'. Vous verrez alors un bouton 'Modifier code site' s'afficher. Cliquer sur ce bouton pour autoriser ce code site.

Une fois réglée, cliquer sur appliquer. Ce code site est alors utilisé sur la totalité du système. Tout lecteur réglé en 'Wiegand 26 bit avec code site' utilisera le même réglage du code site.

Lecteur 1	Lecteur 2	Alarme	Événements	Entrées d'alarme incendie	Alarme intrusion Texecom	Droits d'accès	
Détails du lecteur							
Nom	ACU 458777333 (In)						
Type de lecteur	Lecteur Wiegand						
Type de clavier	Aucun						
Format de données des badges	Wiegand 26 bit avec code site					120	Modifier code site