

TOUCHLOCK - K38/K50/K75/K75 connecteur à vis

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble 5m/16ft

(Connecteur à vis - Aucun)

Longueur de câble d'extension et le type

≤ 25m ≤ 100m Belden 9538 Belden 9540

Clavier rétroéclairé

Oui

Système électrique

Tension de fonctionnement

10V - 14V DC

Consommation électrique

180mA

Environnement

Température de fonctionnement

-35°C - +66°C -31°F - +151°F

Résistance à l'humidité

DV7

(Connecteur à vis - Non)

Résistance au vandalisme

Moyen



Les claviers K38/K50/K75/K75 Connecteur à vis sont des dispositifs qui offrent la simplicité d'une authentification par PIN ou code aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2

Les lecteurs sont fournis avec un choix de caches/encadrements noirs ou blancs.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande.

La variante de la série 75 est également disponible en option avec une version à connecteur à vis ce qui simplifie encore plus le câblage.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote et un son est émis. Des PINs incorrects ne donneront pas de réponse d'accès refusé.

K50

13 mm 15 mm 27 15 mm 16 mm 37 16 mm 37

Accessoires et codes de vente

Clavier TOUCHLOCK - K75

371-110-F

K38

Clavier TOUCHLOCK - K50

351-110-F