

# Connexion d'un lecteur Suprema Thermal FaceStation 2 à Net2

## Aperçu


Le FaceStation 2 est un lecteur IP de reconnaissance faciale, il comprend une sortie Wiegand pour une connexion facile au système de contrôle d'accès Net2. La FaceStation 2 doit être configurée via le logiciel Suprema. La FaceStation 2 est disponible avec une caméra thermique en option pour la fonctionnalité de vérification thermique.

La FaceStation 2 doit être connectée via Wiegand à l'UTL via le schéma de câblage ci-dessous.

Une alimentation séparée de 12 ou 24 volts est nécessaire pour le lecteur. Il ne peut pas être connecté aux terminaux du lecteur sur le contrôleur Net2 en raison de sa consommation électrique élevée.



Cable Pinout	Terminal UTL
NON UTILISÉ	+12V
NON UTILISÉ	LED rouge
NON UTILISÉ	LED ambre
NON UTILISÉ	LED vert
Vert	Wiegand D0
Blanc	Wiegand D1
NON UTILISÉ	NON UTILISÉ
Noir	0V



Assurez-vous que tous les fils non utilisés sont correctement raccordés.

La FaceStation 2 est testée via une sortie Wiegand 26 bits, mais d'autres options sont disponibles. Les paramètres du lecteur dans Net2 ont été réglés sur «Wiegand» et «Wiegand 26 bits».

Les paramètres Wiegand du FaceStation 2 doivent être configurés comme suit;

**Entrée / sortie:** sortie


**Format d'entrée Wiegand:** ID # 1 Norme SIA 26 bits - H10301

**Largeur d'impulsion (µs):** 50





**Intervalle d'impulsion (µs):** 1000



L'intégration et les instructions peuvent être téléchargées ici:

[https://www.supremainc.com/en/solutions/suprema-integration-paxton.asp?sKIND\\_TYPE=GD01502](https://www.supremainc.com/en/solutions/suprema-integration-paxton.asp?sKIND_TYPE=GD01502)

  +44 (0)1273 811011  
 support@paxton.co.uk  
 paxton.support


  +32 (0)78485147  
 support@paxton-benelux.com  
 paxton.benelux.support

  +1(800) 672-7298  
 supportUS@paxton-access.com  
 usapaxton.support

  8000 3570 3783  
 support@paxtonaccess.ae  
 paxton.support

  +49 (0) 251 2080 6900  
 support@paxton-gmbh.de  
 paxton.gmbh.support




  +31 (0)76 3333 999  
 support@paxton-benelux.com  
 paxton.benelux.support

  +11 5715088198  
 soporte@paxton-access.com  
 paxton.soport



 +44 (0)1273 811011  
 support@paxton.co.uk  
 paxton.support

  +33 (0)157 329356  
 support@paxtonaccess.fr  
 paxton.support

  +27 (0)21 4276691  
 support@paxtonaccess.co.za  
 paxton.support

  +1 (864) 751-3501  
 soporte@paxton-access.com  
 paxton.soport