

# Verbinden eines Suprema Thermal FaceStation 2-Lesegeräts mit Net2

## Übersicht


Die FaceStation 2 ist ein IP-basiertes Gesichtserkennungslesegerät, das einen Wiegand-Ausgang für den einfachen Anschluss an das Net2-Zutrittskontrollsystem enthält. Die FaceStation 2 muss über die Software von Suprema konfiguriert werden. Die FaceStation 2 ist mit einer optionalen Wärmekamera für die Wärmeabstast-Funktionalität erhältlich.

Die FaceStation 2 muss über Wiegand an die ACU gemäß untenstehendem Schaltplan angeschlossen werden.

Für das Lesegerät wird eine separate 12- oder 24-Volt-Stromversorgung benötigt. Es kann aufgrund seiner hohen Stromaufnahme nicht an die Leserausgangsklemmen des Net2-Controllers angeschlossen werden.



Kabelbelegung	ACU-Klemme
NICHT RWENDET	+12V
NICHT RWENDET	Rote LED
NICHT RWENDET	Gelbe LED
NICHT RWENDET	Grüne LED
Grün	Wiegand D0
Weiss	Wiegand D1
NICHT RWENDET	NICHT RWENDET
Schwarz	0V



Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Drähte sicher isoliert sind.

Die FaceStation 2 wurde über eine 26-Bit Wiegand-Ausgabe getestet, es stehen jedoch noch weitere Optionen zur Verfügung. Die Lesereinstellung in Net2 wurde auf "Wiegand" und "Wiegand 26 Bit" eingestellt.

Die Wiegand-Einstellungen für die FaceStation 2 müssen wie folgt konfiguriert werden;

**Input/Output:** Output:


**Wiegand Input-Format:** ID#1 26-Bit-SIA-Norm - H10301

**Pulse Breite(µs):** 50





**Pulse Intervall(µs):** 1000

Der Download von Integrations-Software und Anleitungen sind hier zu finden:

[https://www.supremainc.com/en/solutions/suprema-integration-paxton.asp?sKIND\\_TYPE=GD01502](https://www.supremainc.com/en/solutions/suprema-integration-paxton.asp?sKIND_TYPE=GD01502)

  +44 (0)1273 811011  
 support@paxton.co.uk  
 paxton.support

  +32 (0)78485147  
 support@paxton-benelux.com  
 paxton.benelux.support

  +1(800) 672-7298  
 supportUS@paxton-access.com  
 usapaxton.support

  8000 3570 3783  
 support@paxtonaccess.ae  
 paxton.support


  +49 (0) 251 2080 6900  
 support@paxton-gmbh.de  
 paxton.gmbh.support

  +31 (0)76 3333 999  
 support@paxton-benelux.com  
 paxton.benelux.support

  +11 5715088198  
 soporte@paxton-access.com  
 paxton.soport

  +44 (0)1273 811011  
 support@paxton.co.uk  
 paxton.support

  +33 (0)157 329356  
 support@paxtonaccess.fr  
 paxton.support

  +27 (0)21 4276691  
 support@paxtonaccess.co.za  
 paxton.support

  +1 (864) 751-3501  
 soporte@paxton-access.com  
 paxton.soport