

Abschalten eines Ausgangstasters

Dies mag wie eine etwas merkwürdige Möglichkeit klingen, kann aber unter gewissen Umständen sehr hilfreich sein. Hiermit kann ein Ausgangstaster abgeschaltet werden, ohne dass er demontiert werden muss.

Es ermöglicht außerdem die mechanische Öffnung einer Tür, bei gleichzeitiger Anzeige eines Alarms "Tür gewaltsam geöffnet". Dies wird durch einen PIR auf der Innenseite der Tür erreicht, der an den Eingang des Ausgangstasters angeschlossen wird. Solange der PIR eine Bewegung an der Tür registriert, während sie geöffnet ist, wird kein Alarm ausgelöst. Wird die Tür ohne PIR-Auslösung geöffnet, wie es der Fall ist, wenn sie von außen geöffnet wird, wird ein Alarm ausgelöst.



Keine Öffnung bei Betätigung des Ausgangstasters

Die Option, den Ausgangstaster abzuschalten, finden Sie im Bereich "Alarmer" bei den Einstellung zu "Tür gewaltsam geöffnet". Haken Sie einfach die Checkbox "Keine Öffnung bei Betätigung des Ausgangstasters" an und dann übernehmen.

