

Ins-30071-NL Net2 desktop lezer, proximity en magneetstrip USB

Technische support

+31 76 3333 999

 support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

USB desktop lezer

De desktop lezer is ontworpen om naast de PC te plaatsen. Het toestel wordt gebruikt om badges toe te voegen aan het Net2 systeem. Het kan gebruikt worden om verloren badges te identificeren. Aan extra client Pc's kunnen ook desktop lezers aangesloten worden.

Als een nieuwe badge aangeboden wordt aan de desktop lezer zal de nieuwe gebruiker wizard openen met het badgenummer reeds ingevuld. De naam en details van de gebruiker kunnen ingevoerd worden en de badge is klaar voor gebruik.

Als een badge welke reeds gekend is in het systeem aangeboden wordt aan de desktop lezer zullen de details van de desbetreffende gebruiker opgeroepen worden.



Installatie

Stop de lezer in een geschikte USB-poort op de PC met de geleverde USB kabel.

Herstart de PC en het apparaat zal nu beschikbaar zijn in Net2 programma.

Dit verzekert dat welke versie van Net2 u ook hebt, het nieuwe apparaat correct geconfigureerd zal zijn voor dat servertype. Geen andere softwareconfiguratie is dan vereist.

OPMERKING: Voor dit apparaat is Net2 v.4.16 of later vereist. Gelieve de technische support te contacteren voor extra advies of software upgrade.

Specificaties

Omgeving	Min	Max	
Werkings temperatuur - alle elementen	0 °C	55 °C	
Waterbestendig			Nee
Elektrisch	Min	Max	
Spanning	4.75V DC	5.25V DC	USB certified
Huidig verbruik		100 mA	
Afmetingen	Breedte	Diepte	Hoogte
	145 mm	90 mm	37 mm

CE0889

Paxton Access Ltd verklaart bij deze dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. <http://paxton.info/3685>

De volledige conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>